

# MODEL : HX-HS4011



## HDMI 四進一出快速切換器(支持子母畫面)

這款 4 進 1 出 HDMI 訊號切換器，可以連接四個 HDMI 訊號來源裝置到一個 HDMI 訊號顯示設備，並且結合 PIP (子母畫面) 技術，讓您可以輕鬆配置所有 HDMI 訊號來源顯示效果。本產品設計了八種輸出視窗，可以在螢幕上呈現不同的畫面排列。使用者可以調整每一個訊號來源頻道的畫面尺寸和位置，也可以進行畫面縮放和影像重疊。影像解析度最高可以支援 1080p，聲音格式最多可以支援 8 聲道 (取樣率 192 kHz)。使用者可以透過面板按鈕或遙控器調整 OSD 選單，或是透過 RS-232/Telnet 控制指令進行遠端操作。

### 產品特色

- ◆ 相容 HDMI 與 DVI 傳輸介面
- ◆ 支援 HDCP 高頻寬數位內容保護
- ◆ 整合四個 HDMI 訊號來源至單一 HDMI 顯示器或電視牆系統
- ◆ 快速切換所有 HDMI 訊號來源至所各種輸出視窗
- ◆ 可以調整每一個訊號來源的畫面尺寸和位置
- ◆ 所有訊號來源均可進行畫面縮放和影像重疊
- ◆ 提供淡入淡出、色鍵、鏡射與旋轉 (向左或向右旋轉 90 度和垂直翻轉) 等影像調整功能
- ◆ 提供 PIP (Picture-in-Picture)、POP (Picture-out-of-Picture) 和多視窗 (Multi-Window) 等畫面顯示方式
- ◆ 提供八種輸出視窗快速切換按鈕
- ◆ 提供四組自訂設定可以讓使用者儲存自訂的輸出視窗
- ◆ 提供面板按鈕、紅外線遙控器、RS-232 和 Telnet 控制指令等多種操作方式



### 產品規格

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| MODEL       | HX-HS4011                   |
| 訊號輸入        | HDMI 母×4                    |
| 訊號輸出        | HDMI 母頭×1                   |
| 解析度 ( MAX ) | 全高清 1080P ( 1920×1080 )     |
| 影像頻寬        | 225 MHz/6.75 Gbps           |
| 重量          | 2.2KG                       |
| 材質          | 金屬                          |
| 電源          | 12V 3A                      |
| 體積          | 436mm(W)×247 mm(D)×44 mm(H) |