

# MODEL : IS-21

## 2x1 聲音自動切換器帶接點開關

這款聲音自動切換器，提供 A / B 兩組左右聲道訊號輸入，及一組左右聲道訊號輸出，B 接點可以偵測新輸入的聲音訊號，自動觸發來切換。視輸入設備的功率大小，藉由切換器上的旋鈕，調整靈敏度；以及切換時間調整。可支持一般手持音樂播放器來做使用，例如 ipod、智慧型手機等。切換器上同時提供一個接點開關，可提供視聽工程上更靈活的應用。

### 產品特點

- 切換器提供兩組左右聲道輸入，一組左右聲道輸出
- 切換方式經由 B 聲音訊號輸入，做自動觸發切換
- B 接點觸發靈敏度可自行調整，可支持一般手持音樂播放器
- B 接點切換時間可自行調整，範圍 0.5s~2min
- 支援一組接點開關，隨切換訊號源作開閉路動作
- 燈號顯示切換狀態
- 自帶耳架，方便固定



### 產品規格

MODEL	IS-21
	2x1 聲音自動切換器帶接點開關
輸入接口	A / B(SENSE) 紅白頭
輸出接口	R/L RCA
延遲時間	0.5 秒~2 分鐘 (旋鈕)
靈敏度範圍	50mV to 300mV (旋鈕)
支援接點規格	24V@2A
電源規格	12V DC@150mA
尺寸 (長-寬-高)	165 x60 x32 mm