

MODEL : HX-SDICH01

SDI 轉 HDMI影像訊號轉換器



HX-SDICH01 是一部 SDI 轉 HDMI 影像訊號轉換器。它可以接收一個 SDI 訊號輸入並轉換成 HDMI 訊號至輸出端口。除了 HDMI 影像輸出，HX-SDICH01 也將原始的 SDI 訊號輸出到迴路輸出端口(Loopout)。HX-SDICH01 的內建的畫面比例控制器(Scaler)，可使 HDMI 影像輸出最佳化，避免影像模式不匹配的問題。轉換器支持隨插即用，不需要其他的設定。使用者只需要將設備從盒中取出，並正確地連接上訊號源及輸出設備，便可立即將輸入 SDI 訊號分享到多個設備。

產品特色

- 轉換 SDI 視訊訊號至 HDMI 視訊訊號。
- 支援 3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI 視訊模式。
- 內建畫面比例控制器(Scaler)可最佳化輸出搭配不同螢幕解析度。
- 時脈重整(Re-Clock) SDI 視訊迴路輸出(Loopout)可傳輸更長的傳輸距離。
- 內建自動纜線等化器可支援 300m (SD)、150m(HD)及 90m(3G)輸入視訊。
- 提供屏幕視控系統介面(OSD; On Screen Display)可調整視訊輸出模式。
- Power and Input Video Lock LED 指示燈。



產品規格

MODEL	HX-SDICH01
產品描述	SDI 轉 HDMI 影像訊號轉換器
視訊模式	3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI
視訊頻寬	2.97Gbps
自動視訊模式偵測	是
TMDS 視訊頻寬	165 MHz
自動纜線等化器	最長 300M(SD), 150M(HD) 及 90M(3G) 距離
HDMI 規範	HDMI 1.3b
輸入連接器	BNC (母) x 1
輸出連接器	BNC (母) x 1 + HDMI (母) x 1
輸出視訊模式選擇	按鍵 x 3
指示燈	紅色 x 1 (電源) / 綠色 x 1 (視訊模式)
電源規格	DC 5V
尺寸(WxHxD)	161mm x 65mm x 28mm
重量	350g